

# Snabbmanual för WEG CFW10 :

## 2-hastighet eller inbyggd potentiometer.

**OBS!! Innan några funktionsändringar görs, måste fläkten stängas av.**



Öka (+) Samt att bläddra upp i Parameterlistan



Minska (-) Samt att bläddra ner i Parameterlistan



Tryck på denna för att komma åt Parameterlistan, Samt att bekräfta parameterändringar.



Start / Stop



Potentiometer – Om man önskar använda denna för reglering ställs parameter 264 = 0

### Funktioner som behöver konfigureras:

P134 = högfart / max varvtal

P133 = lågfart / min varvtal

P263 = Fjärrstart / stopp (via omkopplare)

P264 = styrning hög- / lågfart (via omkopplare)

### Inställning:

t.ex 80 (1,6 \* motorvarvtalet)

t.ex 20 (0,4\* motorvarvtalet)

DI1 skall vara 4

DI2 skall vara 7

### Programmering:

1. Välj parameteråtkoms genom att välja parameter **P000** och tryck "P"
2. Bläddra med +/- till **5** och tryck "P"
3. Bläddra med +/- till **P134** och tryck "P"
4. Bläddra med +/- till rätt **max frekvens** och tryck "P"
5. Bläddra med +/- till **P133** och tryck "P"
6. Bläddra med +/- till rätt **min frekvens** och tryck "P"
7. Bläddra med +/- till **P266** och tryck "P"
8. Bläddra med +/- till **0** och tryck "P"
9. Bläddra med +/- till **P264** och tryck "P"
10. Bläddra med +/- till värde **7** och tryck "P"
11. Bläddra med +/- till **P263** och tryck "P"
12. Bläddra med +/- till **4** och tryck "P"
13. Bläddra med +/- till **P221** och tryck "P"
14. Bläddra med +/- till **6** och tryck "P"
15. Bläddra med +/- till **P229** och tryck "P"
16. Bläddra med +/- till **1** och tryck "P"
17. Bläddra med +/- till **P124** och tryck "P"
18. Bläddra med +/- till **önskad lågfart i Hz** och tryck "P"
19. Bläddra med +/- till **P128** och tryck "P"
20. Bläddra med +/- till **önskad högfart i Hz** och tryck "P"
21. Bläddra med +/- till **P002 \*** och tryck "P"
22. Bläddra med +/- till **högt värde i Hz** och tryck "P"
23. Starta via fjärrstyrningen

\* Upprepa detta om problem med visning av frekvens uppstår efter programändringar

# Colasit CFW 10 frekvensstyrning för fläktar < 2,2kWmotor

Inkoppling av CFW frekvensstyrning med inställbar låg- och högfart

Vid öppen krets mellan 2-GND går fläkten på högfart som inst. 1 parameter P134

Vid slutet krets mellan 2-GND går fläkten på lågfart som inst. 1 parameter P133

